



Technische Daten Ledvance LED Glühbirne NAV LED FIL V E27 21W 4000lm - 740 Kaltweiß | Ersatz für 50W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 247160                                  |
| EAN                                     | 4099854071997                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | NAV 50 LED FIL V 4000LM 21W 740 E27LEDV |
| Menge in der Originalverpackung         | 6                                       |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                 |
| Energieeffizienzklasse                  | B                                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 25000                                   |

## Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Technologie                  | LED           |
| Produkttyp                   | E27 LED       |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240       |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar |
| Sockel                       | E27           |
| Farbcode                     | 740 Kaltweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79         |
| Helle Farbe                  | Weiß          |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe   |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 190           |
| Sensortyp                    | Kein Sensor   |

## Produktinformationen

---

|               |               |
|---------------|---------------|
| UV-Filter     | Nein          |
| Ausführung    | Klar          |
| Product Serie | NAV LED FIL V |

## Masse

---

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Länge (mm)       | 170          |
| Durchmesser (mm) | 38           |
| Lampenform       | Röhrenförmig |

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**